

## POINTS FORTS

- ✓ Fonction Bluetooth
- ✓ Entrées Coaxiale & Optique
- ✓ Sortie Sub
- ✓ CD/USB/AM/FM/DAB
- ✓ Entrée MP3
- ✓ Sortie casque

## FICHE LOGISTIQUE

### Code EAN

Noir : 0634654606006

### DEEE

4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C.

### Dimensions (LxHxP) & Poids PRODUIT

430 x 80 x 356 mm / 7,5 Kg

### CARTON

514 x 176 x 460 mm / 9,5 Kg



### Panneau avant

Réglage des aigus : 10Hz +/-8dB

Réglage des basses : 100Hz +/-8dB

Balance : oui



La chaîne hi-fi intégrée EX-714 a été conçue sur la base de l'EX-712.2 qui a été plébiscitée à de nombreuses reprises et notamment par le magazine Classica qui lui a attribué un « Choc » et qobuz pour un « qobuzissime »

L'EX-714 délivre une puissance de 2x45W RMS sous 8 Ohms et grâce à son alimentation ultra performante (transformateur torique de 220VA), elle passe à 2x70W sous 4 Ohms. Le lecteur CD est désormais de type Slot-in (MP3/WMA) et le Tuner FM/AM se voit rajouter la radio numérique (DAB) avec 40 stations mémorisables. Son port USB permet de lire vos fichiers numériques stockés sur clef USB aux formats MP3 et WMA.

Son récepteur Bluetooth permet d'écouter la musique à partir de vos tablettes & Smartphones. Elle dispose d'une entrée analogique auxiliaire (RCA) et d'une entrée numérique (optique et coaxiale) lui permettant de se connecter aux téléviseurs de dernière génération.

L'EX-714 offre enfin une sortie Subwoofer permettant de connecter un caisson de grave actif.

### VUE D'ENSEMBLE

- Qualité de fabrication
- Préamplificateur blindé
- Alimentation largement dimensionnée
- Connexion Bluetooth avec antenne intégrée
- Entrées numériques optique et coaxiale
- Entrée Phono (cellule MM)
- Entrée MP3
- Sortie Casque 6.35mm

### Accessoires fournis

- 1x Cordon d'alimentation détachable IEC
- 1x Télécommande
- 2x Piles
- 1x Antenne DAB
- 1x Antenne FM
- 1x Antenne AM
- 1x Mode d'emploi

**Entrées numériques :** La connectique OPTIQUE prendra le pas sur la source branchée en COAXIAL, sauf si la source branchée sur la connectique optique est éteinte. Dans ce cas, vous pourrez écouter la source branchée en coaxial.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Section Amplification

Puissance : 2x80W sous 8 Ω  
et 2x140W sous 4 Ω  
Dist. Harmonique Totale < 0,05%  
Rapport Signal sur Bruit > 100 dBA  
Bande passante : 20 Hz - 20 KHz  
Entrée analogique max. : 3.5V  
Impédance des enceintes : 4-8 Ω

### Bluetooth 5.0 (sans-fil)

Portée 10 m (sans obstacle)

### Connectique

- 1x Entrée USB (façade)
- 1x Entrée ligne (RCA)
- 1x Entrée PHONO (MM) (RCA)
- 1x Entrée Numérique Coaxiale (RCA)
- 1x Entrée Numérique Optique
- 1x Sortie Subwoofer (RCA)
- 1x Sortie casque (jack 6,35 mm)
- 1x Antenne Bluetooth intégrée
- 1x Antenne DAB
- 1x Antenne FM
- 1x Antenne AM
- 4x Borniers haut-parleurs à vis compatibles fiches banane
- 1x Prise secteur IEC

### Entrée Phono

Impédance : 47 kΩ  
Gain : 40dB  
Distorsion harmonique : <0.005%  
(1kHz, 1W, 8Ω)  
Réponse en fréquence : 10Hz-20KHz  
(± 0.2dB RIAA)

Mécanisme CD : TMC688  
DAB : Verona 2 FS2445B  
DAC : PCM1606E (24BIT 192kHz)