

- ✓ 2 x 60W
- ✓ Sorties A&B
- ✓ Entrée phono
- ✓ Entrée microphone
- ✓ Sortie casque



**A-R630-mk2** L'intégré TEAC A-R630-mk2 est un amplificateur stéréophonique d'une puissance de 2x60W sous 8 Ω (et 2x90W sous 4 Ω). Il dispose d'un sélecteur 7 sources, d'un réglage des Graves et des Aigus et d'une balance. Son double bornier Haut-Parleurs (A et/ou B) permet de choisir la diffusion sonore entre deux zones. Il dispose de plus d'une sortie casque et d'une entrée microphone (avec réglage du niveau en façade).

### POINTS FORTS

- Puissance de 2x60W (sous 8 Ω)
- Sorties A & B
- 7x entrées Ligne dont 1x Phono
- Entrée microphone qui se mixe avec la source sélectionnée
- Sortie casque

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Puissance RMS : 2x60 W sous 8 Ω et 2x90 W sous 4 Ω

#### Connectique

- 7x entrées ligne RCA :
- Phono, Tuner, CD, Aux1, Aux2, Tape 1 & 2
- 2x paires de borniers Haut-Parleurs isolée
- 1x prise casque 6,35mm en façade
- 1x prise micro 6,35mm en façade avec réglage du volume
- 1x prise secteur IEC détachable
- 1x sortie secteur pour autre composant

#### Télécommande

Dimensions (L x H x P) : 435 x 142 x 355 mm  
Poids : 8,1 kg

### EAN

Finition noire (B) : 4907034218820

### DEEE

4.4 = 0,84 € H.T. / 1 € TTC



## A-R630-mk2 Amplificateur hi-fi - 2x60W

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance RMS : 2x60 W sous 8  $\Omega$  et 2x90 W sous 4  $\Omega$   
Télécommande

### Section amplificateur

Puissance de sortie continue RMS : 2x 90 W (1kHz, 4 $\Omega$ , 0.5%)  
Puissance de sortie continue RMS : 2x 60 W (1kHz, 8 $\Omega$ , 0.5%)

Distorsion harmonique totale : 0.02% (1kHz, 8  $\Omega$ , 45W)

Sensibilité/impédance d'entrée :

Phono : 2. mV/47k  $\Omega$

Ligne (TUNER, CD, AUX1, AUX2, TAPE1/CD-R, TAPE 2) : 180 mV/47k  $\Omega$

Rapport signal/bruit :

Phono : 65 dB

Ligne (TUNER, CD, AUX1, AUX2, TAPE1/CD-R, TAPE 2) : 90 dB

Niveau/impédance de sortie Tape : 150 mV/3.3 k  $\Omega$

Réponse en fréquence :

Phono : 20 Hz à 20 kHz, +/- 1 dB (RIAA)

Ligne : 5 Hz à 80 kHz, (source direct, 1W)

Commandes de tonalité :

Graves : +/- 10dB (100Hz)

Aigues : +/- 10dB (10kHz)

Coupure du son : -20dB

### Connectique

7x entrées ligne RCA : Phono, Tuner, CD, Aux1, Aux2, Tape 1 & 2  
2x paires de borniers Haut-Parleurs isolée  
1x prise casque 6,35mm en façade  
1x prise micro 6,35mm en façade avec réglage du volume  
1x prise secteur IEC détachable  
1x sortie secteur pour autre composant

### Accessoires inclus

1x Télécommande UR-1314  
2x Piles (AAA)  
1x Mode d'emploi  
1x Carte de garantie

### Généralités

Alimentation : CA 230V, 50Hz  
consommation marche/veille : 200W/0.5W  
Dimensions (L x H x P) : 435 x 142 x 355 mm  
Poids : 8,1 kg

