

Points Forts

- ✓ Bluetooth 3.0 A2DP
- ✓ Design 50ties
- ✓ CD MP3 & WMA
- ✓ Timer CD AM FM
- ✓ USB pour recharge



SL-D800BT Ce radio réveil CD vintage intègre un récepteur Bluetooth 3.0 avec appairage instantané qui se connecte automatiquement lorsque votre Smartphone touche le haut du SL-D800BT. C'est aussi un combiné CD qui lit les formats MP3 & WMA (CD-DA, CD-R/RW), un Tuner FM et AM qui peut mémoriser au total 40 stations. Ses fonctions de réveil sont bien développées puisque l'on peut notamment l'allumer et l'éteindre avec une minuterie. Il intègre un port USB vous permettant de charger un Smartphone ou une tablette (5V).

POINTS FORTS

- Design rétro 50ties qui est toujours autant apprécié
- Connexion Bluetooth® avec appairage instantané (par contact de votre Smartphone)
- Lecteur CD compatible MP3 & MWA (CD-DA, CD-R/RW)
- Tuner stéréo AM / FM avec 40 stations mémorisables
- 2 Enceintes de 3" en charge bass-reflex
- Affichage LCD avec animations
- Fonction répétition (1/tout/dossier), Intro, Lecture aléatoire
- Programme 32 pistes Lecture
- Port USB : Chargeur USB (Alimentation: 5V / 500 mA)
- Fonction Réveil : On Timer (au choix : CD, FM, AM)
- Mise en veille (Réglable jusqu'à 90 minutes)
- Réglage des graves et des aigus

CARACTERISTIQUES GENERALES

Connexion Bluetooth® 3.0 A2DP instantanée
 Lecteur CD (CD-R/RW, MP3 & MWA)
 Tuner AM & FM (40 mémoires)
 Horloge numérique / Réveil / Timer
 Port USB pour recharger vos Smartphones & tablettes
 Affichage LCD avec animations
 2x Haut-parleurs bass-reflex
 Télécommande

Dimensions (L x H x P) : 291 x 182 x 179 mm
 Poids : 2.5 kg

CODES EAN

- SL-D800BT-R (rouge) = 4907034218998
 - SL-D800BT-B (noir) = 4907034 219001
 - SL-D800BT-W (blanc) = 4907034219018
 - SL-D800BT-S (argent) = 4907034219025
 - SL-D800BT-P (rose) = 4907034219049
- DEEE : 4.6 = 0,10 € H.T. / 0.12 € TTC



SL-D800BT Radio réveil CD Bluetooth® 3.0 avec HP stéréo intégrés

EN SAVOIR PLUS...

Connexion Bluetooth® avec appairage instantané !

Vous pouvez établir une connexion sans fil Bluetooth® simplement en touchant le haut du SL-D800BT avec votre Smartphone. Même si votre Smartphone ou votre lecteur de musique portable n'est pas compatible avec l'appairage instantané, vous pouvez toujours établir une connexion sans fil Bluetooth® avec le processus de couplage conventionnel.

Notes :

* Le SL-D800BT ne transmet pas les signaux audio Bluetooth® pour les casque et écouteurs.

* L'iPhone 6 et l'iPhone 6 plus peuvent être connectés via l'appairage conventionnel.

Un lecteur CD compatible avec les fichiers MP3 & MWA (CD-DA, CD-R/RW).

Le SL-D800BT pourra lire un CD conventionnel aussi bien qu'un CD au format MP3 ou WMA. Il offre la possibilité d'utiliser les fonctions Repeat (1 / All / dossier), Shuffle et intro en plus d'une programmation de lecture contenant jusqu'à 32 pistes.



Un design rétro 50ties qui est toujours autant apprécié.

Sa conception rétro inspirée par le design des voitures américaines des années 1950, qui nous permet de retrouver cette forme profilée intégrant des parties brillantes et chromés issus des carénages design de ces voitures d'exceptions. Le SL-D800BT s'intégrera parfaitement dans votre intérieur contemporain en apportant une touche Vintage au look marqué ! Sa finition laquée et brillante lui confère un aspect authentique et qualitatif. Il est disponible en 5 coloris, Noir, Blanc, Argent, Rose et Rouge.

Un Tuner stéréo AM / FM de type PLL.

Le SL-D800BT intègre un Tuner stéréo AM et FM de type PLL. Il est possible de mémoriser jusqu'à 20 stations sur la bande AM et autant sur la bande FM. Une fonction réveil, marche arrêt pour un usage quotidien. Le SL-D800BT intègre un Timer, cette fonction programmable vous permet d'activer ou de désactiver l'appareil à l'heure que vous désirez, avec la source audio de votre choix et au niveau de volume qui vous convient. Le mode Sleep permet de déclencher une minuterie qui arrêtera l'appareil. Il est réglable sur une durée allant jusqu'à 90 minutes. Le SL-D800BT est le réveil idéal, il s'impose comme réveil de chevet avec son afficheur LCD animé !

Des enceintes intégrées de type Bass-reflex

Le SL-D800BT intègre 2 haut-parleurs Bass-réflex de 5W chacun et de 3" de diamètre. Afin d'optimiser le rendu sonore, les 2 haut-parleurs bénéficient chacun d'une charge close individuelle. En dépit de sa faible dimensions, vous apprécierez la qualité du son où que vous soyez dans la pièce.

Il est possible de régler les niveaux de graves et d'aigus.

Port UBS pour recharger un appareil

Même lorsque le SL-D800BT est en mode veille, son port USB fournit 5V pour le chargement d'un périphérique USB pendant que vous dormez. (Alimentation maximale de 500 mA).



Bluetooth®



SL-D800BT Radio réveil CD Bluetooth® 3.0 avec HP stéréo intégrés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section Bluetooth®

Version 3.0, Class2, profile A2DP, AVRCP

Section CD

Disques supportés : CD-DA, CD-R/RW

Formats : Audio CD, MP3, WMA

Audio CD : 44.1kHz, 16bit

MP3 : MPEG1 Audio Layer3,

16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k Hz
de 8k à 320k bps

WMA : Windows Media Audio (DRM pas supporté)

32k / 44.1k / 48k Hz

de 8k à 320k bps

Nombre maximum de dossiers : 99

Nombre maximum de fichiers : 999

Réponse en fréquence de 20 à 20.000 Hz

Ratio Signal/Bruit de 70dB

Section Tuner

Type de tuner : PLL

Nombre de présélections : 20 AM + 20 FM

Gamme de fréquences FM : 87.5 MHz à 108.0 MHz

Gamme de fréquences AM : 530 kHz à 1720 kHz

Section USB

Port USB : Type A (alimentation uniquement)

Alimentation : DC 5V DC 500mA

Section Amplificateur

Puissance de sortie nominale : 5W + 5W

Enceintes

2 haut-parleurs en cônes de 3 pouces

5 Watts chacun

Charge close individuelle

Type Bass-reflex

Section Minuterie

Sleep Timer : 90/75/60/45/30/15 minutes

Accessoires inclus

Adaptateur secteur (PS-M0926)

Télécommande (RC-1317)

Piles de la télécommande (CR2032)

Antenne cadre AM

Manuel

Carte de garantie

Généralités

Alimentation : 230V, 50 Hz

Consommation : 18 W

Dimensions (LxHxP) : 291 x 182 x 179 mm

Poids : 2.5 kg

